

# Datenblatt: Akku-Trimmer • Sensen • Freischneider

Hersteller	Bosch	Einhell	Gardena	Greenworks	Husqvarna	Makita	Ryobi	Stihl	Worx
<b>Typ</b>	<b>ART 26-18LI</b>	<b>GE-CT18Li</b>	<b>ComfortCut Li-18/23R</b>	<b>DIGIPRO</b>	<b>536LiRX</b>	<b>DUR 182 L</b>	<b>RBC36X26B</b>	<b>FSA 56</b>	<b>WG168E</b>
<b>Produkttyp</b>	(DIY-) Rasentrimmer	Akku-Rasentrimmer	Trimmer	Rasentrimmer (Fadentrimmer) Akku-Sense	Sense	Trimmer	Sense/auch Trimmer	Akku-Motorsense	Trimmer
<b>Gewicht kg ohne/mit Akku</b>	2,5 *	1,75 kg/2,15 kg	2,4 kg/-	4,5 kg ohne Akku, 2Ah-Akku: 0,8 kg, 4Ah-Akku: 1,3 kg	3,8 kg/5,1 kg	3,3 kg/3,9 kg	- / 5,18 kg	2,5 kg/3,3 kg (AK 10)	2,7 kg/3,5 kg
<b>Teleskopstiel Ja /Nein</b>	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	nein	Ja	Nein
<b>Höhenverstellung</b>	80 – 115 cm	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	nein	Ja	Ja
<b>Zusatzgriff</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Rundgriff	Ja	Ja	Ja
<b>Griffform</b>	–	Zweihandgriff	Rundgriff	Loop Handle (Rundum-Griff)	Zweihandgriff	Rundgriff	Multifunktionsgriff/ Bikehandle-Griff	Bügelgriff	Rundgriff
<b>Mähsystem Trimmer: Messer/Faden</b>	Messer	Messer	Messer (Kunststoff)	Faden plus zusätzliches Messer	Fadenkopf ist montiert	2-Faden	Schlagmesser und zusätzlicher Faden	Mähfaden 1,6 mm, leise	Faden
<b>Ersatzmesser</b>	Ja, 2 Stück	Inkl. 20 Stk. Kunststoffmesser	Ja	Ja	nein	–	Als Zubehör erhältlich	–	–
<b>Schnittkreisdurchmesser</b>	26 cm	24 cm	23 cm	Faden: 25cm Messer: 35cm	40 cm	30 cm	26 cm mit Messer 30 cm mit Faden	28 cm	33 cm
<b>Schneidkopf drehbar</b>	Ja	+/- 90° drehbar 5-fach neigbar	Ja	Nein	nein	**	Nein	Nein	Ja
<b>Vertikales Kantenschneiden Grasschneideblatt</b>	Ja	Ja nein	Ja nein	Ja Nein	nein Ja im Lieferumfang enthalten	–	Nein alternativ: Faden	Ja nein	Ja –
<b>Messerschutz Pflanzenschutzbügel</b>	Ja Ja, Standard	Ja Ja	Ja Ja	Nein Ja	Ja Nein	– Ja	Ja Nein	Ja, Mähkopf Schutz optional	– Ja
<b>Akkutyp</b>	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
<b>Volt</b>	18	18	18	40	36	18	36	36	40
<b>Ah</b>	2,5	1500 mAh / 2000 mAh (ab Frühjahr 2017)	2,0	2Ah und 4Ah	4,2 ( 2,1 Ah – 26,1 Ah)	Passend für 1,5 – 6,0 Ah	4,0 Ah	59	2
<b>Wh</b>	45	27 Wh / 30 Wh	k. A.	80Wh und 160Wh	151 ( 75,6 – 940 Wh)	–	–	1,6	–
<b>Ladezeit</b>	60 Min.	30 Min.	180 Min. (80%) 300 Min. (100%)	60 Min. (2Ah) 120 Min. (4Ah)	50 Min. (abhängig vom Akku)	15-55 Min.	160 Min.	55/80 Min. AK 10 und Ladegerät AL 101 80%/100%	60 Min.
<b>Schwingungsemissionswert ah</b>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	5,8 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	3,5 m/s <sup>2</sup>	li. 1,2/re. 0,7 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	–	3,5 m/s <sup>2</sup>	2,6 m/s <sup>2</sup>
<b>Schalldruckpegel dB(A)</b>	64	78	68	83	76	79	–	72	82
<b>Schalleistungspegel dB(A)</b>	85	88	88	96	96	90	–	86	96
<b>UVP ca. mit 1 Akku und Ladegerät</b>	159,99 Euro	114,95 Euro	129,99 Euro	299,99 Euro	803,- Euro	429,00 Euro	329,99 Euro	249,- Euro	199,99 Euro

Familienheim  
und Garten  
PRAXISTEST

Unser Urteil  
gut



\* Es stehen sowohl verschiedene Wechselakkus als auch Rückenakkus zur Verfügung. \*\*Zur Säuberung kann die Sense die Laufrichtung ändern. Nicht im laufendem Betrieb.

In Zusammenarbeit mit

Familienheim  
und Garten



Camp Garden®